

Draadloze openingsmelder Secoris Slim (wit)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 1 von 3



BEWAAKT RAMEN EN DEUREN

Betrouwbaar alarm bij elke inbraak

Deze draadloze openingsmelder bewaakt belangrijke toegangspunten voor inbrekers. Hij detecteert en meldt onbevoegd openen van ramen en deuren, incl. geforceerde toegang. Dat doet hij door een nauwkeurige meting v.h. magnetisch veld. Detecties meldt hij direct aan de alarmcentrale, een Secoris inbraakalarmsysteem of een Secvest draadloos alarmsysteem is, die meteen het alarm activeert.

Ziet er goed uit. Past in krappe ruimtes

Het draadloze magneetcontact heeft een slank en fraai uiterlijk en is geschikt voor zeer krappe inbouwsituaties. Het bestaat uit detectoreenheid (Read-contact) en afzonderlijke magneet. De melder en de magneet worden parallel aan elkaar gemonteerd op raamvleugel, deurblad of kozijn. Als het raam of de deur wordt geopend, neemt de afstand tussen de contactpunten toe en treedt de melder in werking.

Grote draadloze reikwijdte en veiligheid

De draadloze openingsmelder heeft een groot bereik en wordt via draadloze uitbreiding BUM060030 draadloos in de Secoris EMA geprogrammeerd. Een beveiligde radioprocedure beschermt de verbinding tegen manipulatie door derden. De AES128-versleuteling (beveiliging zoals online bankieren) beschermt tegen zgn. replay-aanvallen. De melder vereist zeer weinig onderhoud dankzij een batterijlevensduur tot 3 jaar.

Kleurvarianten: voor elk ruimteklimaat

De detector is verkrijgbaar in wit en antraciet.

Technologieën

- Openingsmelder detecteert betrouwbaar het openen van ramen en deuren (magneetcontact)

Draadloze openingsmelder Secoris Slim (wit)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 2 von 3

- Slank ontwerp en onopvallend uiterlijk, bijzonder geschikt bij krappe inbouwruimte
- Eenvoudige retrofit zonder kabel (batterijlevensduur tot 3 jaar)
- Sabotagebewaking (deksel- en wandafbreekcontact)
- Openingsmelder kan worden gebruikt in Secoris radiomodus (BUM060030) of Secvest radiomodus (FUAA50000, FUAA50500)
- Draadloze verbinding in Secoris-radiomodus AES128-gecodeerd en replay-beschermd
- Kleurstelling: verkrijgbaar in antraciet (FUMK60030A) en wit (FUMK60030W)
- Hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid en groot draadloos bereik: EN Grade 2-gecertificeerd

Technische gegevens - Draadloze openingsmelder Secoris Slim (wit)

Afmetingen	(bxhxd) 19x103x24 mm
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	3 jaren
Batterij - type	CR2 3V Li/MnO ₂
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	19 mm
Brutogewicht	0,05 kg
Certificeringen	EN 50131 Graad 2, VSÖ GS N
Compatibel met	Secoris, Secvest
Detectiemethode	Magneetveldmeting
EAN	4.043.158.191.424
EN	Grade 2
Hoogte	103 mm
Kleur	wit
Kleuropties	wit, bruin
Lengte	24 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. ontvangstbereik (gebouw)	30 m
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	700 m
Max. zendbereik (gebouw)	30 m
Max. zendbereik (vrij veld)	700 m
Mechanische bescherming	Nee
Milieuklasse	II

Draadloze openingsmelder Secoris Slim (wit)

Art.-Nr. FUMK60030W

Seite 3 von 3

Technische gegevens - Draadloze openingsmelder Secoris Slim (wit)

Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	Ramen, deuren
Nettogewicht	0,045 kg
Radiofrequentie	868,09 MHz
Radiofrequentie 2	868,23 MHz
Radiofrequentie 3	868,37 MHz
Radiofrequentie 4	868,51 MHz
Radiofrequentie 5	868,6625 MHz
Sabotagebeveiliging	Ja
Sensortype	solid state sensor (MEMS)
Spanningsbewaking	Ja
Statusindicatie	Ja
Stroomopname	25 mA
Stroomopname stand-by	0,003 mA
Taal handleiding	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Taal verpakking	DE, EN, FR, NL, DK, IT
VdS-klasse	*Unbenannt (Kennung: ohne)
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning DC	3 V
Zendvermogen	10 mW