

Secvest Bouton d'Alarme Panique sans Fil

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 1 von 2



Aide rapide et discrète en cas d'agression

Le bouton d'alarme panique sans fil Secvest est un détecteur du système d'alarme sans fil Secvest. Il permet d'émettre simplement et discrètement une alarme de panique par simple pression sur un bouton, pour appeler rapidement de l'aide en cas de problème sérieux. Cet appel à l'aide fonctionne également lorsque la centrale d'alarme n'est pas activée.

Alarme bruyante ou aide silencieuse

Vous pouvez déterminer vous-même si l'alarme doit être déclenchée localement à un fort volume ou si des forces d'intervention doivent être informées silencieusement. Les emplacements optimaux du bouton d'alarme panique sans fil sont les chambres à coucher et les zones d'entrée ainsi que sous un comptoir de magasin.

Technologies

- Approprié pour une alarme discrète
- Fixé par ex. sous le comptoir du magasin
- Surveillance anti-sabotage

Caractéristiques techniques - Secvest Bouton d'Alarme Panique sans Fil

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - type	Batterie lithium - CR2477N
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, Terxon, BUM060040
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 85x85x52 mm

Secvest Bouton d'Alarme Panique sans Fil

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Secvest Bouton d'Alarme Panique sans Fil

Fréquence radio	868,6625 MHz
Hauteur	85 mm
Indice de protection IP	32
Largeur	85 mm
Largeur de bande de l'alarme radio	Bande étroite
Longueur	52 mm
Matériau du boîtier	Thermoplastique
Modulation	FM
Poids net	0,17 kg
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C