

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 1 von 3



Protection et confort en un tour de main

La protection de poignée de fenêtre sans fil 400 E et le système d'alarme sans fil Secvest d'ABUS intègrent une technique de sécurité mécanique et électronique dans un même concept de sécurité. Appropriée à toutes les fenêtres ouvrant vers l'intérieur, la protection de fenêtre sans fil remplace la poignée des fenêtres courantes dans le commerce. La protection est surveillée également lorsque le système d'alarme est désactivé. Dès la moindre tentative d'effraction par levier, la protection de poignée de fenêtre sans fil oppose aux intrus une résistance de pression de plus d'une tonne grâce à un verrou en acier massif. En même temps, et bien avant que la protection mécanique soit pleinement sollicitée, le système d'alarme Secvest donne l'alarme.

Verrouillage total sûr - une clé pour tout

Le cylindre de pression de la protection de poignée de fenêtre sans fil peut être entièrement verrouillé avec une clé - ainsi, les intrus n'ont pas la possibilité d'actionner la sécurité de poignée de fenêtre à travers une vitre brisée et d'ouvrir la fenêtre. Un raccordement permet d'intégrer un détecteur de bris de verre passif qui est placé sur la vitre et déclenche l'alarme lorsque celle-ci est brisée. Vraiment pratique : la protection de poignée de fenêtre sans fil ABUS est disponible avec une fermeture universelle commune à d'autres produits de sécurité ABUS de sorte à pouvoir ouvrir ou fermer toutes les sécurités présentes dans la maison avec une unique clé.

Technologies

- Commande pratique d'une seule main : fermeture de fenêtre et protection d'un seul geste
- Protection anti-effraction active : protection mécanique grâce aux pènes en acier s'emboîtant l'un dans l'autre
- Message électronique dès la moindre tentative d'effraction
- Résistance à la pression de plus d'une tonne contre les tentatives d'effraction par levier
- Verrou de base pour les fenêtres ouvrant vers l'intérieur au lieu de la poignée de la fenêtre
- Position ouvert/fermé reconnaissable visuellement

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 2 von 3

- Verrouillage total au moyen d'un cylindre de pression
- Ouverture avec la clé après un verrouillage total
- Disponible avec fermeture universelle commune à d'autres produits ABUS
- Possibilité de raccordement d'un détecteur de bris de verre passif

Caractéristiques techniques - Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique CC | 3 V |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 2 a |
| Batterie - type | 2 piles 1,5 V AA alcalines, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Certifications | VdS |
| Classe d'environnement | II |
| Compatible avec | Secvest, BUM060040 |
| Contrôle de tension | Oui |
| Dimensions | (LxHxP) 71x210x103 mm |
| Fréquence radio | 868,662 MHz |
| Hauteur | 210 mm |
| Homologation VdS n° | M 100304 |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Largeur | 71 mm |
| Lieu de montage | Fenêtres |
| Longueur | 103 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Modulation | FM |
| Méthode de détection | Mesure de champ magnétique |
| Numéro de fermeture | AL0125 |
| Poids brut | 1,82 kg |
| Portée max. émission (bâtiment) | 30 m |
| Portée max. émission (champ libre) | 100 m |
| Puissance radio | 10 mW |
| Raccordements | Bornier |
| Surveillance anti-sabotage | Oui |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |

Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Protection de Poignée de Fenêtre sans Fil Secvest FO 400 E – AL0125 (marron)

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Interrupteur reed, capteur de champ magnétique |
|-----------------|--|

Caractéristiques techniques - Secvest Kit de Complément sans Fil FO 400

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique CC | 3 V |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 2 a |
| Batterie - type | 2 piles 1,5 V AA alcalines, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Certifications | VdS en combinaison avec mécanicien FO400 |
| Classe d'environnement | II |
| Compatible avec | Secvest, BUM060040 |
| Contrôle de tension | Oui |
| Dimensions | (LxHxP) 120x70x215 mm |
| Fréquence radio | 868.662 MHz |
| Hauteur | 70 mm |
| Homologation VdS n° | M 100304 |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Largeur | 120 mm |
| Lieu de montage | Fenêtres |
| Longueur | 215 mm |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Modulation | FM |
| Méthode de détection | Mesure de champ magnétique |
| Poids brut | 0,153 kg |
| Poids net | 0,99 kg |
| Portée max. émission (bâtiment) | 30 m |
| Portée max. émission (champ libre) | 100 m |
| Puissance radio | 10 mW |
| Raccordements | Bornier |
| Surveillance anti-sabotage | Oui |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Type de capteur | Interrupteur reed, capteur de champ magnétique |
| EAN | 4043158064520 |