

# Secvest Télécommande sans Fil

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 1 von 2



Commande conviviale de la centrale d'alarme

La télécommande sans fil bidirectionnelle est un accessoire pratique pour la commande par bouton des systèmes d'alarme sans fil de la série Secvest. Elle fournit également à tout moment des informations sur l'état du système d'alarme. La télécommande FUBE50015 est compatible avec les systèmes d'alarme sans fil Secvest, Secvest IP et Secvest 2 WAY.

Activation sûre, portée élevée

La télécommande est utilisée pour activer et désactiver facilement à distance le système d'alarme. La présence de 8 LED permet de confirmer rapidement le passage d'un état à un autre du système. Sa portée est d'environ 30 mètres.

Aide rapide en cas d'urgence

Une alarme de panique est déclenchée en appuyant simultanément sur les touches d'activation et de désactivation et en les maintenant enfoncées. L'alarme anti-agression protège les objets matériels, ainsi que l'intégrité corporelle, la vie et la santé.

Affichage d'informations supplémentaires

Vous obtiendrez des informations utiles sur l'état de la centrale d'alarme (activée, désactivée, activation interne, dysfonctionnement) en appuyant sur la troisième touche. L'état de la centrale est confirmé immédiatement par la télécommande.

Fonctions confort utiles

La quatrième touche n'a pas d'affectation. Elle peut être utilisée pour l'activation interne ainsi que pour une sortie (par ex. porte de garage). La programmation de cette touche s'effectue directement sur la centrale d'alarme.

Communication sans fil sécurisée

Avec les systèmes d'alarme sans fil Secvest et Secvest Touch, ce produit est protégé contre les attaques par « rejeu » grâce à un principe de communication sans fil sûr. Ce principe de protection contre la manipulation par des tiers dépasse les exigences de la norme de sécurité « DIN EN 50131-1 niveau 2 ».

## Technologies

# Secvest Télécommande sans Fil

Art.-Nr. FUBE50015

Seite 2 von 2

- Télécommande conviviale avec symboles de touches clairement identifiables
- Pour l'utilisation avec les systèmes d'alarme sans fil Secvest, Secvest IP et Secvest 2 WAY
- Avec touches de fonction « Activer », « Désactiver », « Vérification de l'état »
- 8 LED pour un affichage clair et des messages d'état actuels
- Touche programmable disponible (uniquement pour le système d'alarme sans fil Secvest)
- Utilise une communication sans fil sécurisée vers Secvest et Secvest Touch

## Caractéristiques techniques - Secvest Télécommande sans Fil

Affichage	LED
Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - type	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Classe d'environnement	II
Contrôle de tension	Oui
Degré de sécurité	2
Dimensions	(LxHxP) 36 x 17 x 62 mm
Fréquence radio	868,6625 MHz
Hauteur	17 mm
Humidité de l'air max.	75 %
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, ES
Largeur	36 mm
Longueur	62 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Poids net	0,035 kg
Portée max. réception (bâtiment)	30 m
Portée max. réception (champ libre)	200 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	200 m
Profondeur	62 mm
Puissance radio	10 mW
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C