

Secvest Funk-Feuertaster

Art.-Nr. FU8310

Seite 1 von 2



Der Secvest 2WAY Funk-Feuertaster ist ein Melder der Secvest (oder der Terxon mit einem Funkerweiterungsmodul). Per Knopfdruck lösen Sie hier einfach und schnell einen Feueralarm aus. In der Secvest belegt der Funk-Feuertaster eine Zone mit der Eigenschaft "Feuer". Auch im unscharfen Zustand der Zentrale wird diese Zone überwacht und bei Betätigung des Tasters ein Alarm ausgelöst. In den Systemeinstellungen der Secvest legen Sie fest, ob neben dem akustischen und optischen Alarm zusätzlich ein Anruf an eine Notrufleitstelle erfolgen soll. Bei entsprechenden Batterien (3 V Lithium) hat der Funk-Feuertaster eine Lebensdauer von ca. 24 Monaten. Die Funkreichweite liegt bei ca. 30 Metern.

Technologien

- Komfortable Aufputzmontage
- Sabotageüberwachung

Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Abmessungen	(BxHxT) 85x85x52 mm
Batterie - Typ	3V CR2477N Lithium Batterie
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	85 mm
Farbe	sonstige
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	Thermoplastischer Kunststoff
Höhe	85 mm
Länge	52 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten - Secvest Funk-Feuertaster

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,16 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	32
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne