

Terxon MX kompakt alarmcentral

Art.-Nr. AZ4150

Seite 1 von 3



Alarmcentralen Terxon MX Compact er en indbrudsalarmcentral fra ABUS Security-Center. Op til 32 alarmzoner sørger for en komplet allroundbeskyttelse. I kompaktudgaven er Terxon MX placeret i det lille hus. Både når det gælder ejerlejligheder og store bygningskomplekser kan Terxon MX tilbyde dig masser af muligheder for at sikre dine værdier. På hovedprintpladen har du 8 frit programmerbare zoner til 8 ledningsforbundne følere til rådighed. En 9. zone er konfigureret som sabotagezone. Via bus-forbindelse kan der tilsluttes op til 3 udvidelsesmoduler for 8 trådløse eller 8 trådførte zoner. Så kan du når som helst udvide Terxon MX til 32 zoner og udbygge den til et hybridanlæg. På Terxon MX's hovedprintplade sidder der 1 transistor- og 2 relæudgange, som aktiveres, når en bestemt hændelse indtræffer (alarm, brand, overfald). Efter behov kan der fastgøres en relæprintplade med 8 udgange på Terxon MX. Anlægget kan hurtigt og komfortabelt programmeres og aktiveres/deaktiveres ved hjælp af den medfølgende LCD-betjeningsenhed, der er holdt i en elegant, hvid farvetone. Der kan tilsluttes 3 ekstra betjeningsenheder. Tilslutning sker via bus-forbindelse. Anlægget kan også programmeres via pc. Du kan konfigurere Terxon MX som enkelt eller som partitioneret system. Anlægget har et integreret analogt opkaldsmodul (AWUG).

Teknologier

- 8 alarmzoner til NC-kontakter eller differentialmeldezone, 1 sabotagezone
- Kan udvides til 32 alarmzoner
- Hybridanlæg, mulighed for trådløs udvidelse
- Integreret AWUG-opkaldsmodul
- Integreret summer til alarm (i betjeningsenhed)

Terxon MX kompakt alarmcentral

Art.-Nr. AZ4150

Seite 2 von 3

Tekniske oplysninger - Terxon MX kompakt alarmcentral

| | |
|--------------------------------|---|
| Antal betjeningsenheder | 4 |
| Antal brugere | 16 |
| Antal hændelser | 250 |
| Antal ledningsførte zoner | 8 |
| Antal sabotagezoner | 1 |
| Batteri - type | 12 V DC, 7,0 Ah bly-akkumulator |
| Bredde | 235 mm |
| Certificeringer | INCERT, VSÖ, REQ |
| Delområder/overvågningsområder | 4 |
| Display | Alfanumerisk LCD-display, med 2 linjer |
| Fjernservice | Ja |
| Husmateriale | Central: Metal, betjeningsenhed: ABS |
| Hændeshukommelse | Ja |
| Højde | 235 mm |
| Integreret sirene | Nej |
| Kan udvides (hybrid) | Ja |
| Kommunikation/alarmering | Integreret analogt opkaldsmodul til overførsel af digital kontrolcentralprotok |
| Kontaktudgange | 1 x transistor 500 mA, 2 x relæ 1000 mA, 8 x transistor 50 mA, kan programmeres efter ønske |
| Længde | 85 mm |
| Maks. antal betjeningsenheder | 4 |
| Maks. driftstemperatur | 40 °C |
| Maks. driftstid på nødstrøm | 12 h |
| Maks. ladetid batterier | 24 h |
| Maks. luftfugtighed | 75 % |
| Miljøklasse | II |
| Min. driftstemperatur | -10 °C |
| Mål | (BxHxD) 235x235x85 mm |
| Nettovægt | 3,3 kg |
| Nødstrømsforsyning | 1 |
| OSD-sprog | Der kan vælges 11 sprog |
| Programmering 1 | Via betjeningsenhed, via software, via modem |
| Protokoller | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA, Homebeep |
| Sabotagelinjer | 2 |
| Sabotageovervågning | 1 |
| Sikkerhedsgrad | 2 |
| Sikring | 230 V 250 mA, 12 V: 1 A hurtig, batteri: 2 A hurtig |

Terxon MX kompakt alarmcentral

Art.-Nr. AZ4150

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Terxon MX kompakt alarmcentral

| | |
|-----------------------|--|
| Spændingsforsyning AC | 230 V |
| Spændingsovervågning | Ja |
| Strømforbrug | 200 mA |
| Tilslutninger | 230 V skrueterminal, 13,8 V skrueterminal, højttaler, zone-skrueterminal, 11 x udgange, RS-232, PSTN |
| Zoneafslutning | NC, DEOL |