

8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX

Art.-Nr. AZ4120

Seite 1 von 2



De 8-zone draadloze uitbreiding is een uitbreidingsmodule voor de Terxon MX. Met deze module kunt u tot 8 draadloze melders in uw inbraakalarminstallatie integreren. De 8-zone draadloze uitbreiding wordt via een 4-aderige buskabel met de hoofdprintplaat van de Terxon MX verbonden. In totaal kunt u maximaal 3 uitbreidingsmodules (draadloos of bekabeld) op uw Terxon MX alarminstallatie aansluiten. Op deze manier kan de Terxon MX op elk moment worden uitgebreid tot een hybride installatie met maximaal 32 zones. De extra alarmzones zijn vrij programmeerbaar en voorzien van sabotagebewaking. U kunt alle melders van de Secvest 2WAY in de draadloze uitbreiding aanmelden. De communicatie tussen de centrale en de diverse componenten vindt plaats op 868,6625 MHz - een radiofrequentie die exclusief is gereserveerd voor beveiligingstoepassingen. De modernste draadloze FM technologie met miljoenen coderingen en de duplex-antennetechnologie staan garant voor een betrouwbare signaaloverdracht en een eenvoudige en snelle installatie van de verschillende melders. De zones van de (draadloze) uitbreidingsmodules worden geadresseerd via een jumper op de printplaat (9 tot 16, 17 tot 24 en 25 tot 32).

Technologieën

- 8 draadloze melders en 8 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden
- Aansluiting met 4-draads bus
- Duplex-antennetechnologie

Technische gegevens - 8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX

Aantal afstandsbedieningen	8
Aantal draadloze zones	8
Afmetingen	(bxhxd)128x183x35 mm
Bandbreedte radio-alarm	Smalle band
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	128 mm
Codering	true

8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX

Art.-Nr. AZ4120

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX

Display	2x7 segmentweergave
Hoogte	183 mm
Lengte	35 mm
Modulatie	FM
Nettogewicht	0,33 kg
Radiofrequentie	868,66 MHz
Sabotagebeveiliging	1
Stroomopname	55 mA
Vermogensopname	55 W
Voedingsspanning DC	12 V
Zendvermogen	10 mW