



Schakel huishoudelijke apparaten of verlichting via een app of activeer een alarm

Adapterstekker met app-aansluiting

Zodra de adapterstekker in een bestaande wandcontactdoos is gestoken, kan deze worden gebruikt om alle aangesloten apparaten te schakelen via de app of de knop op de draadloze wandcontactdoos.

Integratie in smart home-scenario's

Aangesloten apparaten kunnen worden geïntegreerd in smart home-scenario's via de draadloze contactdoos. Met een schema en ook met detectoren en sensoren van het Comfion-beveiligingssysteem: bijvoorbeeld volledige verlichting bij een alarm, lichtregeling bij thuiskomst of aanwezigheidssimulatie.

Eenvoudig stroom besparen

De draadloze contactdoos meet het stroomverbruik van de aangesloten apparaten. Het verbruik wordt weergegeven in de Comfion smartphone app zodat je weet hoe en waar je kunt besparen.

Veilige radio, groot bereik

Het signaal is veilig gecodeerd en beveiligd tegen knoeien. Met een bereik tot 1.000 m (vrije veld) heeft de draadloze contactdoos een stabiele verbinding met de alarmcentrale vanaf elke plek in huis - zelfs in gebouwen met een radioverbod.

Technologieën

- Compacte adapterstekker voor draadloos schakelen van aangesloten apparaten, inclusief meting van het stroomverbruik
- Eenvoudige bediening met een smartphone via de Comfion-app, of handmatig via de knop op de draadloos verbonden wandcontactdoos

Comfion draadloze contactdoos

Art.-Nr. FUSH80000

Seite 2 von 2

- Integratie van de wandcontactdoos in Smart-Home-scenario's, met tijdschema of melders / sensoren uit de ABUS Comfion-serie: bijvoorbeeld volle verlichting bij alarm, lichtregeling bij thuiskomst of aanwezigheidssimulatie
- Bespaar energie met geïntegreerde verbruiksmeting: toont het stroomverbruik van aangesloten apparaten in de Comfion-app
- LED geeft visuele feedback tijdens inbedrijfstelling en bedrijf
- Veilige draadloze verbinding met de Comfion alarmcentrale, met groot bereik tot 1.000 m (vrij veld) en hoge manipulatie-/gegevensbeveiliging zoals bij online bankieren (AES128-encryptie)
- Schakelvermogen: tot 3 kW

Technische gegevens - Comfion draadloze contactdoos

Afmetingen	50 x 57 x 59 mm
Bediening	Knop op het apparaat, Comfion-app
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	50 mm
Brutogewicht	0,104 kg
Compatibel met	Comfion
Display	LED
Hoogte	57 mm
Lengte	59 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Max. ontvangstbereik (vrij veld)	1.000 m
Max. zendbereik (vrij veld)	1.000 m
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Modulatie	2FSK
Montagelocatie	Binnen
Nettogewicht	0,104 kg
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebeveiliging	Nee
Schakelvermogen	3000 W
Spanningsbewaking	Ja
Voedingsspanning AC	230 V
Zendvermogen	25 mW