



Lautstarker Alarm und rotes Blitzlicht bei Einbruch und anderen Notfällen

#### Alarm plus Blitzlicht

Neben dem sehr lauten Alarmton (105 dB), der die Gefahr anzeigt, sorgt die Außensirene für einen abschreckenden Effekt auf unbefugte Eindringlinge durch ein rotes Blitzlicht.

#### 100% kabellos: absolut flexible Installation

Die kabellose Außensirene mit Funk- und Batteriebetrieb ist frei von Strom- oder Alarmleitungen an der Hausfassade platzierbar. Nach der robusten Wandmontage ist der Sabotageschutz aktiv, um eine mechanische Manipulation am Gerät sofort per Alarm zu melden.

#### Scharf- / Unscharfschaltung wird signalisiert

Die Sirene signalisiert selbst, ob sie scharf- oder unscharf geschaltet wurde, so ist man bei Verlassen des Hauses über den Status informiert. Optional kann die Außensirene auch dauerhaft anzeigen, dass die Alarmanlage scharfgeschaltet ist. Als abschreckende Maßnahme.

#### Sicherer Funk, hohe Reichweite

Das Signal ist sicher verschlüsselt und gegen Manipulation geschützt. Mit bis zu 1.000 m Reichweite (Freifeld) hat die Sirene von überall außen am Haus eine stabile Verbindung zur Alarmzentrale innen.

## Technologien

- Kabellose Funk-Außensirene der Comfion Alarmanlage (Batteriebetrieb, oder optional auch über ein Netzteil)
- Alarm und Abschreckung: Der lautstarke Alarm (105 dB) im Außenbereich wird optisch unterstützt durch ein rotes Blitzlicht.
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale mit hoher Reichweite (bis 1.000 m im Freifeld). Starker

# Comfion Funk-Aussensirene

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 2 von 3

Manipulationsschutz wie sonst im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)

- Signalisiert die Ein- / Ausgangsverzögerung sowie die Scharf- und Unscharfschaltung; optional kann auch angezeigt werden, dass die Anlage scharfgeschaltet ist.
- Sabotageschutz: Sofort-Alarm beim Versuch, die Sirene zu öffnen oder abzumontieren
- Stromsparend: bis zu 4 Jahre Batterielebensdauer
- Push-Nachricht auf die Comfion App, etwa bei schwacher Batterie
- Sehr sicher und zuverlässig durch EN50131 Grad 2 Zertifizierung

## Technische Daten - Comfion Funk-Aussensirene

Abmessungen	200 x 230 x 70 mm
Anschlüsse	DC-Anschluss 12V DC / 1 A
Batterie - Menge	4
Batterie - Typ	Batterien CR123A, 3V, Lithium
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	200 mm
Bruttogewicht	0,806 kg
EN	Grad 2
Einstellbarer Alarmton	Lautstärke: Niedrig: 95dB(A) / Mittel: 100dB(A) / Maximal: 105 dB(A)
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	230 mm
Kompatibel zu	Comfion
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Länge	70 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1.000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1.000 m
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Modulation	2FSK
Montageort	Außenbereich
Nettogewicht	0,74 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein

# Comfion Funk-Aussensirene



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUSG80000

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Comfion Funk-Aussensirene

Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	105 dB
Schutzart IP	54
Sensortyp	Thermometer
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	IV
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2