

Enchufe Inalámbrico Smartvest

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 1 von 2



El Enchufe Inalámbrico Smartvest permite la activación de varios de sus aparatos electrónicos cómoda y directamente a través de la aplicación gratuita o automáticamente siguiendo un horario establecido. Así, pueden llevarse a cabo diversas funciones inteligentes, como, por ejemplo, la simulación de presencia, o poner a precalentar la cafetera antes de levantarse. Apenas hay límites para su creatividad y su día a día será como debería ser: seguro e inteligente.

Tecnologías

- Ampliación de Smartvest para la activación de dispositivos conectados
- Control de iluminación inteligente: sistema armado o desarmado, movimiento reconocido, luz encendida
- Notificación óptica durante la puesta en marcha y funcionamiento a través de LED azul
- Función de repetición para la ampliación del alcance de un componente Smartvest (por ejemplo, un detector)
- Es posible la conmutación manual en el enchufe
- Controlable con la app de Smartvest

Datos técnicos - Enchufe Inalámbrico Smartvest

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Alimentación de corriente alterna	250 V
Color	Blanco
Color fosforescente	Azul / Naranja
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Consumo de corriente en standby	10 mA
Dimensiones	(B x L x H) 55 x 31 x 99 mm
Homologaciones	GS

Enchufe Inalámbrico Smartvest

Art.-Nr. FUHA35000A

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Enchufe Inalámbrico Smartvest

Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	35 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Pantalla	LED
Peso bruto	0,176 kg
Peso neto	0,129 kg
Potencia de conmutación	< 3680 W
Potencia de emisión	4,5 dBm
Protección antisabotaje	No
Radiofrecuencia	868 MHz
Tipo de enchufe	Enchufe Schuko en el dispositivo (tipo:F) / Enchufe Schuko en el dispositivo (tipo:F)
Áreas de aplicación	Dentro