

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



El Kit Básico Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App permite conseguir cómodamente un hogar moderno con una seguridad integral fiable, combinada con atractivas funciones domóticas.

La palabra "smart" no sólo se refiere al producto y a su manejo por medio de una tablet o un smartphone: gracias a la función Plug and Play y a los componentes preconfigurados del kit, incluso la instalación resulta muy sencilla. Dedicarle tiempo al cableado y el taladrado es definitivamente cosa del pasado. Además de la central con aplicación, el kit básico ofrece todo lo necesario para el aseguramiento básico de su hogar con su detector de apertura, su detector de movimiento, su mando a distancia y los accesorios necesarios. La aplicación gratuita permite el acceso global a la central y, por tanto, la seguridad de saber que todo va bien en casa. En caso de alarma, la central cuenta con una sirena de alto volumen integrada de 90db y puede avisar de forma paralela con notificaciones push mediante aplicación y correo electrónico. Además, con el higrómetro integrado, puede reaccionar en todo momento a modificaciones en la temperatura ambiente y en la humedad del aire. El kit básico puede ampliarse con hasta 32 componentes inalámbricos y 4 cámaras IP. Por ejemplo, con el enchufe inalámbrico Smartvest (FUHA35000A), pueden llevarse a cabo simulaciones de presencia y otros automatismos con numerosos aparatos electrónicos.

#### Nota:

Un mecanismo de seguridad integrado protege el control remoto inalámbrico Smartvest frente a los denominados ataques de reproducción. Todas las órdenes de activación de la central Smartvest están individualizadas y, por lo tanto, no pueden ser reproducidas por terceros no autorizados.

#### Tecnologías

- Seguridad integral inteligente y fiable para su hogar para un automontaje sencillo
- Kit completo con central y app, detector de apertura y movimiento, control remoto y accesorios
- Rápida instalación Plug&Play de la central por fuente de alimentación de 5 V y detector preconfigurado por vía inalámbrica - sin necesidad de cableado ni de taladrar
- Seguridad integral con batería de reserva para alimentación de emergencia y ampliable a un máx. de 32 componentes inalámbricos y 4 cámaras IP
- Aviso de alarma inmediato por medio de una sirena de alto volumen integrada de 90 dB y notificación push

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 5

- mediante e-mail y app - Seguridad permanente con hasta 1.000 eventos y grabaciones de la cámara guardados
- Compruebe y controle lo que está ocurriendo en su casa: acceso móvil desde cualquier parte por medio de la app gratuita de Smartvest (iOS, Android)
  - Manejo intuitivo mediante app, con vista de cámara en directo, captura y simulación de presencia gracias al control de iluminación y de TV (accesorio necesario: enchufe inalámbrico)
  - Hasta 32 escenarios, por ejemplo, control de iluminación inteligente
  - Higrómetro integrado para la visualización de la temperatura ambiente y la humedad del aire
  - Mecanismo de seguridad para proteger frente a los denominados ataques de reproducción (FUBE35001A)

## Datos técnicos - Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Central

Acceso simultáneo a la red	3
Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Alimentación de corriente continua	5 V
Alimentación eléctrica de emergencia	Sí
Aviso de alarma	Notificación push / E-Mail / SMS / Señal de advertencia acústica
Clase VdS	Sin
Codificación	AES128, HTTPS
Color	Blanco
Color fosforescente	Azul / Amarillo / Rojo
Compatible con	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Consumo de corriente	480 mA
Cámaras IP compatibles	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Dimensiones	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Número de incidencias	1.000
Número de usuarios	1
Número de zonas de cables	0
Número de zonas inalámbricas	32
Pantalla	LED
Peso bruto	1,04 kg

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

## Datos técnicos - Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Central

Peso neto	0,54 kg
Pila - cantidad	6
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	AA (1,5V)
Potencia de emisión	4,5 dBm
Puertos de red	Conector RJ-45 (10/100 Mbps)
Radiofrecuencia	868 MHz
Sirena integrada	< 90 dB
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Tipo de enchufe	Conector-de-CC: 3,5 x 1,35mm
EAN	4003318388286

## Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Color	Blanco
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Consumo de corriente	15 mA
Consumo de corriente en standby	0,005 mA
Dimensiones	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Pantalla	LED
Peso bruto	0,092 kg
Peso neto	0,03 kg
Pila - cantidad	1
Pila - duración máxima de la pila	1 a
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	CR2032 (3V)
Potencia de emisión	4,5 dBm
Protección antisabotaje	Sí
Radiofrecuencia	868 MHz

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 4 von 5

## Datos técnicos - Detector de Apertura Inalámbrico Smartvest

Áreas de aplicación	Dentro
EAN	4003318388309

## Datos técnicos - Detector de Movimiento Inalámbrico Smartvest

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Color	Blanco
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Consumo de corriente	15 mA
Consumo de corriente en standby	0,03 mA
Dimensiones	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Método de detección	Detección de calor
Mín. temperatura de servicio	0 °C
No reacciona ante animales	No
Pantalla	LED
Peso bruto	0,252 kg
Peso neto	0,54 kg
Pila - cantidad	3
Pila - duración máxima de la pila	2 a
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	AA (1,5V)
Potencia de emisión	4,5 dBm
Protección antisabotaje	No
Radiofrecuencia	868 MHz
Tipo de sensor	PIR
Ángulo de visión PIR horizontal	105 °
Ángulo de visión PIR vertical	45 °
Áreas de aplicación	Dentro
EAN	4003318388293

# Sistema de Alarma Inalámbrico Smartvest con App – Kit Básico

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 5 von 5

## Datos técnicos - Control Remoto Inalámbrico Smartvest

Alcance de radio	(Dependiendo de la instalación) 30 - 100 m
Color	Blanco
Compatible con Secvest	No
Compatible con Smartvest	Sí
Consumo de corriente	15 mA
Consumo de corriente en standby	0,005 mA
Dimensiones	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Humedad mín.	10
Material de la carcasa	Plastica
Modulación radio	FSK
Máx. humedad del aire	80 %
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	0 °C
Pantalla	LED
Peso bruto	0,056 kg
Peso neto	0,022 kg
Pila - cantidad	1
Pila - duración máxima de la pila	2 a
Pila - funcionamiento con pilas	Sí
Pila - tipo	CR2032 (3V)
Potencia de emisión	4,5 dBm
Radiofrecuencia	868 MHz
EAN	4003318774430