

Secvest Trådlös Överfallsknapp

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 1 von 2



Snabb och diskret hjälp vid överfall

Secvest trådlösa överfallsbrytare är en varnare i Secvest trådlösa larmanläggning. Med ett knapptryck kan man enkelt och diskret utlösa ett överfallslarm för att snabbt kalla på hjälp i kritiska situationer. Detta nödrop fungerar även då larmcentralen inte är aktiverad.

Ljudligt larm eller tyst hjälp

Du kan själv bestämma om larmet ska utlösas lokalt och högljutt eller om hjälp ska tillkallas i tysthet. Optimala användningsplatser för den trådlösa överfallsbrytaren är sovrum och entréområden samt kanten under en butiksdisk.

Tekniker

- Passar utmärkt för diskret installation
- Kan t.ex. fästas under butiksdisken
- Sabotageövervakning

Tekniska data - Secvest Trådlös Överfallsknapp

Bandbredd för radiolarm	Smalband
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batteri - typ	Litiumbatteri – CR2477R
Bredd	85 mm
Höjd	85 mm
Höljets material	Termoplastisk plast
Längd	52 mm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m

Secvest Trådlös Överfallsknapp



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUAT50010

Seite 2 von 2

Tekniska data - Secvest Trådlös Överfallsknapp

Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Miljöklass	II
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Mått	(BxHxD) 85x85x52 mm
Radiofrekvens	868,6625 MHz
Skyddsklass IP	32
Spänningsförsörjning DC	3 V
Säkerhetsgrad	2